

NXB-63H

Автоматические выключатели

Описание

Автоматические выключатели NXB-63H применяются в электрических цепях с напряжением 240/415 В и частотой 50/60 Гц, с номинальным током до 63А. Они предназначены для нечастых включений цепи при номинальном токе, а также защиты распределительных щитов жилых и административных зданий, а также в промышленности. Применимы в бытовых и аналогичных электроустановках, с доступом не обученного специально персонала.



Структура условного обозначения

	NXB-63	H	X1	X2	X3	X4
Обозначение серии						
Максимальный номинальный ток I_{nm} , А						
Исполнение по отключающей способности: Н – 10 кА						
Количество полюсов: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P						
Номинальный ток I_n , А: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63						
Отключающая способность I_{cn} , кА						
Тип характеристики мгновенного расцепления: В, С, D						



Условия эксплуатации

- ▶ Степень защиты: IP20
- ▶ Рабочая температура: от -35°C до +40°C
- ▶ Температура хранения: от -35°C до +70°C


Основные технические параметры

Название параметра		Значение
Соответствие стандартам		ГОСТ IEC 60947-2
Максимальный номинальный ток (I_{nm}), А		63
Номинальный ток (I_n), А		1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Количество полюсов		1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
Номинальное рабочее напряжение (U_e), В	1P, 1P+N	AC230
	2P, 3P, 3P+N, 4P	AC400
Номинальное напряжение изоляции (U_i), В		500
Номинальное импульсное напряжение (1,2/50) (U_{imp}), кВ		4
Номинальная частота (f), Гц		50/60
Тип характеристики мгновенного расцепления		В, С, D
Номинальная отключающая способность (I_{cn}), А		10000
Ном. наибольшая рабочая отключающая способность (I_{cs}), А		7500
Категория применения		A
Класс токоограничения		3
Механическая износостойкость, циклов ВО		20000
Электрическая износостойкость, циклов ВО		10000
Степень загрязнения		2
Рассеиваемая мощность на каждом полюсе, Вт		3 ($I_n \leq 10A$); 3,5 (16A); 4,5 (20A, 25A); 6 (32A); 7,5 (40A); 9 (50A); 13 (63A)
Установка и присоединение	Установка	На DIN-рейку 35 мм
	Сечение медного кабеля для верхних/нижних зажимов, мм ²	1÷25
	Сечение шин для верхних/нижних зажимов, мм ²	10
	Момент затяжки винтов, Нм	2,0

Время-токовые характеристики



Габаритные и установочные размеры



Артикулы для заказа

Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 1-полюсные, характеристика B

Артикул	Наименование
813774	Авт. выкл. NXB-63H 1P 1A 10кА х-ка B (R)
813775	Авт. выкл. NXB-63H 1P 2A 10кА х-ка B (R)
813776	Авт. выкл. NXB-63H 1P 3A 10кА х-ка B (R)
813777	Авт. выкл. NXB-63H 1P 4A 10кА х-ка B (R)
813778	Авт. выкл. NXB-63H 1P 6A 10кА х-ка B (R)
813779	Авт. выкл. NXB-63H 1P 10A 10кА х-ка B (R)
813780	Авт. выкл. NXB-63H 1P 16A 10кА х-ка B (R)
813781	Авт. выкл. NXB-63H 1P 20A 10кА х-ка B (R)
813782	Авт. выкл. NXB-63H 1P 25A 10кА х-ка B (R)
813783	Авт. выкл. NXB-63H 1P 32A 10кА х-ка B (R)
813784	Авт. выкл. NXB-63H 1P 40A 10кА х-ка B (R)
813785	Авт. выкл. NXB-63H 1P 50A 10кА х-ка B (R)
813786	Авт. выкл. NXB-63H 1P 63A 10кА х-ка B (R)

Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 1-полюсные, характеристика C

Артикул	Наименование
813787	Авт. выкл. NXB-63H 1P 1A 10кА х-ка C (R)
813788	Авт. выкл. NXB-63H 1P 2A 10кА х-ка C (R)
813789	Авт. выкл. NXB-63H 1P 3A 10кА х-ка C (R)
813790	Авт. выкл. NXB-63H 1P 4A 10кА х-ка C (R)
813791	Авт. выкл. NXB-63H 1P 6A 10кА х-ка C (R)
813792	Авт. выкл. NXB-63H 1P 10A 10кА х-ка C (R)
813793	Авт. выкл. NXB-63H 1P 16A 10кА х-ка C (R)
813794	Авт. выкл. NXB-63H 1P 20A 10кА х-ка C (R)
813795	Авт. выкл. NXB-63H 1P 25A 10кА х-ка C (R)
813796	Авт. выкл. NXB-63H 1P 32A 10кА х-ка C (R)
813797	Авт. выкл. NXB-63H 1P 40A 10кА х-ка C (R)
813798	Авт. выкл. NXB-63H 1P 50A 10кА х-ка C (R)
813799	Авт. выкл. NXB-63H 1P 63A 10кА х-ка C (R)

Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 1-полюсные, характеристика D

Артикул	Наименование
813800	Авт. выкл. NXB-63H 1P 1A 10кА х-ка D (R)
813801	Авт. выкл. NXB-63H 1P 2A 10кА х-ка D (R)
813802	Авт. выкл. NXB-63H 1P 3A 10кА х-ка D (R)
813803	Авт. выкл. NXB-63H 1P 4A 10кА х-ка D (R)
813804	Авт. выкл. NXB-63H 1P 6A 10кА х-ка D (R)
813805	Авт. выкл. NXB-63H 1P 10A 10кА х-ка D (R)
813806	Авт. выкл. NXB-63H 1P 16A 10кА х-ка D (R)
813807	Авт. выкл. NXB-63H 1P 20A 10кА х-ка D (R)
813808	Авт. выкл. NXB-63H 1P 25A 10кА х-ка D (R)
813809	Авт. выкл. NXB-63H 1P 32A 10кА х-ка D (R)
813810	Авт. выкл. NXB-63H 1P 40A 10кА х-ка D (R)
813811	Авт. выкл. NXB-63H 1P 50A 10кА х-ка D (R)
813812	Авт. выкл. NXB-63H 1P 63A 10кА х-ка D (R)

Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 2-полюсные, характеристика В

Артикул	Наименование
813813	Авт. выкл. NXB-63H 2P 1A 10кА х-ка В (R)
813814	Авт. выкл. NXB-63H 2P 2A 10кА х-ка В (R)
813815	Авт. выкл. NXB-63H 2P 3A 10кА х-ка В (R)
813816	Авт. выкл. NXB-63H 2P 4A 10кА х-ка В (R)
813817	Авт. выкл. NXB-63H 2P 6A 10кА х-ка В (R)
813818	Авт. выкл. NXB-63H 2P 10A 10кА х-ка В (R)
813819	Авт. выкл. NXB-63H 2P 16A 10кА х-ка В (R)
813820	Авт. выкл. NXB-63H 2P 20A 10кА х-ка В (R)
813821	Авт. выкл. NXB-63H 2P 25A 10кА х-ка В (R)
813822	Авт. выкл. NXB-63H 2P 32A 10кА х-ка В (R)
813823	Авт. выкл. NXB-63H 2P 40A 10кА х-ка В (R)
813824	Авт. выкл. NXB-63H 2P 50A 10кА х-ка В (R)
813825	Авт. выкл. NXB-63H 2P 63A 10кА х-ка В (R)

Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 2-полюсные, характеристика С

Артикул	Наименование
813826	Авт. выкл. NXB-63H 2P 1A 10кА х-ка С (R)
813827	Авт. выкл. NXB-63H 2P 2A 10кА х-ка С (R)
813828	Авт. выкл. NXB-63H 2P 3A 10кА х-ка С (R)
813829	Авт. выкл. NXB-63H 2P 4A 10кА х-ка С (R)
813830	Авт. выкл. NXB-63H 2P 6A 10кА х-ка С (R)
813831	Авт. выкл. NXB-63H 2P 10A 10кА х-ка С (R)
813832	Авт. выкл. NXB-63H 2P 16A 10кА х-ка С (R)
813833	Авт. выкл. NXB-63H 2P 20A 10кА х-ка С (R)
813834	Авт. выкл. NXB-63H 2P 25A 10кА х-ка С (R)
813835	Авт. выкл. NXB-63H 2P 32A 10кА х-ка С (R)
813836	Авт. выкл. NXB-63H 2P 40A 10кА х-ка С (R)
813837	Авт. выкл. NXB-63H 2P 50A 10кА х-ка С (R)
813838	Авт. выкл. NXB-63H 2P 63A 10кА х-ка С (R)

Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 2-полюсные, характеристика D

Артикул	Наименование
813839	Авт. выкл. NXB-63H 2P 1A 10кА х-ка D (R)
813840	Авт. выкл. NXB-63H 2P 2A 10кА х-ка D (R)
813841	Авт. выкл. NXB-63H 2P 3A 10кА х-ка D (R)
813842	Авт. выкл. NXB-63H 2P 4A 10кА х-ка D (R)
813843	Авт. выкл. NXB-63H 2P 6A 10кА х-ка D (R)
813844	Авт. выкл. NXB-63H 2P 10A 10кА х-ка D (R)
813845	Авт. выкл. NXB-63H 2P 16A 10кА х-ка D (R)
813846	Авт. выкл. NXB-63H 2P 20A 10кА х-ка D (R)
813847	Авт. выкл. NXB-63H 2P 25A 10кА х-ка D (R)
813848	Авт. выкл. NXB-63H 2P 32A 10кА х-ка D (R)
813849	Авт. выкл. NXB-63H 2P 40A 10кА х-ка D (R)
813850	Авт. выкл. NXB-63H 2P 50A 10кА х-ка D (R)
813851	Авт. выкл. NXB-63H 2P 63A 10кА х-ка D (R)

Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 3-полюсные, характеристика В

Артикул	Наименование
813852	Авт. выкл. NXB-63H 3P 1A 10кА х-ка В (R)
813853	Авт. выкл. NXB-63H 3P 2A 10кА х-ка В (R)
813854	Авт. выкл. NXB-63H 3P 3A 10кА х-ка В (R)
813855	Авт. выкл. NXB-63H 3P 4A 10кА х-ка В (R)
813856	Авт. выкл. NXB-63H 3P 6A 10кА х-ка В (R)
813857	Авт. выкл. NXB-63H 3P 10A 10кА х-ка В (R)
813858	Авт. выкл. NXB-63H 3P 16A 10кА х-ка В (R)
813859	Авт. выкл. NXB-63H 3P 20A 10кА х-ка В (R)
813860	Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка В (R)
813861	Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка В (R)
813862	Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка В (R)
813863	Авт. выкл. NXB-63H 3P 50A 10кА х-ка В (R)
813864	Авт. выкл. NXB-63H 3P 63A 10кА х-ка В (R)

Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 3-полюсные, характеристика С

Артикул	Наименование
813865	Авт. выкл. NXB-63H 3P 1A 10кА х-ка С (R)
813866	Авт. выкл. NXB-63H 3P 2A 10кА х-ка С (R)
813867	Авт. выкл. NXB-63H 3P 3A 10кА х-ка С (R)
813868	Авт. выкл. NXB-63H 3P 4A 10кА х-ка С (R)
813869	Авт. выкл. NXB-63H 3P 6A 10кА х-ка С (R)
813870	Авт. выкл. NXB-63H 3P 10A 10кА х-ка С (R)
813871	Авт. выкл. NXB-63H 3P 16A 10кА х-ка С (R)
813872	Авт. выкл. NXB-63H 3P 20A 10кА х-ка С (R)
813873	Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка С (R)
813874	Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка С (R)
813875	Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка С (R)
813876	Авт. выкл. NXB-63H 3P 50A 10кА х-ка С (R)
813877	Авт. выкл. NXB-63H 3P 63A 10кА х-ка С (R)

Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 3-полюсные, характеристика D

Артикул	Наименование
813878	Авт. выкл. NXB-63H 3P 1A 10кА х-ка D (R)
813879	Авт. выкл. NXB-63H 3P 2A 10кА х-ка D (R)
813880	Авт. выкл. NXB-63H 3P 3A 10кА х-ка D (R)
813881	Авт. выкл. NXB-63H 3P 4A 10кА х-ка D (R)
813882	Авт. выкл. NXB-63H 3P 6A 10кА х-ка D (R)
813883	Авт. выкл. NXB-63H 3P 10A 10кА х-ка D (R)
813884	Авт. выкл. NXB-63H 3P 16A 10кА х-ка D (R)
813885	Авт. выкл. NXB-63H 3P 20A 10кА х-ка D (R)
813886	Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка D (R)
813887	Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка D (R)
813888	Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка D (R)
813889	Авт. выкл. NXB-63H 3P 50A 10кА х-ка D (R)
813890	Авт. выкл. NXB-63H 3P 63A 10кА х-ка D (R)

Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 4-полюсные, характеристика В

Артикул	Наименование
813891	Авт. выкл. NXB-63H 4P 1A 10кА х-ка В (R)
813892	Авт. выкл. NXB-63H 4P 2A 10кА х-ка В (R)
813893	Авт. выкл. NXB-63H 4P 3A 10кА х-ка В (R)
813894	Авт. выкл. NXB-63H 4P 4A 10кА х-ка В (R)
813895	Авт. выкл. NXB-63H 4P 6A 10кА х-ка В (R)
813896	Авт. выкл. NXB-63H 4P 10A 10кА х-ка В (R)
813897	Авт. выкл. NXB-63H 4P 16A 10кА х-ка В (R)
813898	Авт. выкл. NXB-63H 4P 20A 10кА х-ка В (R)
813899	Авт. выкл. NXB-63H 4P 25A 10кА х-ка В (R)
813900	Авт. выкл. NXB-63H 4P 32A 10кА х-ка В (R)
813901	Авт. выкл. NXB-63H 4P 40A 10кА х-ка В (R)
813902	Авт. выкл. NXB-63H 4P 50A 10кА х-ка В (R)
813903	Авт. выкл. NXB-63H 4P 63A 10кА х-ка В (R)

Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 4-полюсные, характеристика С

Артикул	Наименование
813904	Авт. выкл. NXB-63H 4P 1A 10кА х-ка С (R)
813905	Авт. выкл. NXB-63H 4P 2A 10кА х-ка С (R)
813906	Авт. выкл. NXB-63H 4P 3A 10кА х-ка С (R)
813907	Авт. выкл. NXB-63H 4P 4A 10кА х-ка С (R)
813908	Авт. выкл. NXB-63H 4P 6A 10кА х-ка С (R)
813909	Авт. выкл. NXB-63H 4P 10A 10кА х-ка С (R)
813910	Авт. выкл. NXB-63H 4P 16A 10кА х-ка С (R)
813911	Авт. выкл. NXB-63H 4P 20A 10кА х-ка С (R)
813912	Авт. выкл. NXB-63H 4P 25A 10кА х-ка С (R)
813913	Авт. выкл. NXB-63H 4P 32A 10кА х-ка С (R)
813914	Авт. выкл. NXB-63H 4P 40A 10кА х-ка С (R)
813915	Авт. выкл. NXB-63H 4P 50A 10кА х-ка С (R)
813916	Авт. выкл. NXB-63H 4P 63A 10кА х-ка С (R)

Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 4-полюсные, характеристика D

Артикул	Наименование
813917	Авт. выкл. NXB-63H 4P 1A 10кА х-ка D (R)
813918	Авт. выкл. NXB-63H 4P 2A 10кА х-ка D (R)
813919	Авт. выкл. NXB-63H 4P 3A 10кА х-ка D (R)
813920	Авт. выкл. NXB-63H 4P 4A 10кА х-ка D (R)
813921	Авт. выкл. NXB-63H 4P 6A 10кА х-ка D (R)
813922	Авт. выкл. NXB-63H 4P 10A 10кА х-ка D (R)
813923	Авт. выкл. NXB-63H 4P 16A 10кА х-ка D (R)
813924	Авт. выкл. NXB-63H 4P 20A 10кА х-ка D (R)
813925	Авт. выкл. NXB-63H 4P 25A 10кА х-ка D (R)
813926	Авт. выкл. NXB-63H 4P 32A 10кА х-ка D (R)
813927	Авт. выкл. NXB-63H 4P 40A 10кА х-ка D (R)
813928	Авт. выкл. NXB-63H 4P 50A 10кА х-ка D (R)
813929	Авт. выкл. NXB-63H 4P 63A 10кА х-ка D (R)